



Beta e90A SH Kit

9873029

Beta e90A SH-sæt med Beta e397-sikkerhedshjelm, Beta e90A SH-svejseskærm og Kask-hørevern. Et komplet sæt er en nem løsning til svejsearbejde og giver mulighed for hurtigt at fjerne det for at kunne fortsætte med andre arbejdsopgaver iført sikkerhedshjelm.

Tekniske data

Beskrivelse	Værdi
Type svejsefilter	SA 60B
ADF-visningens størrelse (mm)	100x60
ADF skiftetid	0.1 ms
ADF lystilstand	3,5
ADF-nedblændingsområde	9-13
ADF-sensorer	3
ADF UV/IR beskyttelse	Til alle tider

Beskrivelse	Værdi
ADF-batteritype	2x CR2032
ADF-fjernbetjening	false
ADF-klassificering	1/1/1/1
Slibetilstand	true
Opklappeligt visir	true
Slagfasthed	EN 175 B
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C...50 °C
Anbefalet maksimal luftfugtighed til brug	80 %
Materialer	100 % bomuld, PA, Polstring af skumplast, PC, POM, PP
Vægt uden tilbehør	1285 g
Producent	Kemppi Oy
Standarder	EN 175 B, EN 166 B, EN 379, EN 397, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1
Typegodkendt af	NB. No 0196